




Lühike paigaldusjuhend 

**TEW-623PI**  
3.02

Eesti	
1. Enne alustamist	1
2. Kuidas paigaldada	2
3. Traadita adapteri kasutamine	4
Tõrkeotsing	5



## Pakendi sisu

- TEW-623PI
- Draiveri ja utiliidiga CD-ROM
- Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend
- 3 x 2dbi eemaldatava antenn


## Minimaalsed nõuded süsteemile

- 32-bit PCI 2.2 pesa
- CD-ROM kettaseade
- Kesksprotsessor: 1GHZ või rohkem (Windows 7) / 800MHz või rohkem (Windows Vista) / 300Mhz või rohkem (Windows XP / 2000)
- Mälu: 1GB RAM või rohkem (Windows 7) / 512MB RAM või rohkem (Windows Vista) / 256MB RAM või rohkem (Windows XP / 2000)
- Windows 7(32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / XP (32/64-bit) / 2000


**Tähtis!** Ärge paigaldage PC kaarti või PC kaarti arvutisse enne, kui seda teha palutakse.

1. Sisestage **Draiveri ja utiliidi CD-ROM** arvuti CD-seadmesse.


2. Klõpsake **Run autorun.exe** (Windows 7/Vista puhul).



3. Klõpsake **Install Utility**.



4. Järgige **InstallShield Wizard** juhiseid ja seejärel klõpsake **Finish** nupul.



5. Eemaldage draiveri & utiliidi CD-ROM oma arvutist.


**Märkus:** Informatsiooni riistvara paigaldamise kohta vaadake oma arvuti kasutusjuhendist.

6. Lülitage oma arvuti välja (Shutdown).

7. Avage arvuti korpus.




8. Sisestage lauaarvuti vabasse PC kaardi pesse PCI kaart, kinnitage kompleksisolev antenn ja seejärel lülitage arvuti taas sisse (ON) ning oodake, kuni ilmub nähtavale Windowsi töölaud.




**Märkus:** Windows 7/Vista/2000 korral paigaldatakse draiverid automaatselt. Jätkake osast 3 Traadita adapteri kasutamise. Windows XP korral jätkake punktist 9.


9. Valige **No, not this time** ja seejärel klõpsake **Next**.



10. Klõpsake **Install the software automatically (Recommended)** ja seejärel klõpsake **Next**.



11. Klõpsake **Finish**.




**Paigaldamine on lõppenud.**

## 3. Traadita adapteri kasutamine

1. Topeltklõkkige all ekraani paremas nurgas asuval Wireless N Adapter Configuration Utility ikoonil.



2. Klõkkige **Site Survey**. Valige **SSID**, mis sobib Teie traadita access point'iga ja seejärel klõkkige **Connect**.



### Traadita seadistamine on lõppenud.

Täpsemat teavet **TEW-623PI** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiab käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

### Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register) Täname, et te valisite TRENDnet'i.

## 1. Ma sisestasin utiliidi ja draiveri CD-ROMi oma arvuti CD-seadmesse, aga paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt. Mida ma peaksin tegema?

1. Windows 7 korral, kui installatsiooni menu ei ilmu automaatselt, klõpsake ekraani all vasakus nurgast Windowsi ikoonil, klõpsake "Search programs and files" kastikesel ja sisestage D:\autorun.exe, kus "D" märk tähistab "D:\autorun.exe" käsus teie CD-ROMi draiverit ja siis vajutage ENTER klahvi klaviatuuril.
2. Windows Vista korral, kui installatsiooni menu ei ilmu automaatselt, klõpsake Start, klõpsake Start Search kastikesel, ja sisestage D:\autorun.exe kus "D" tähistab "D:\autorun.exe" teie CD-ROMi draiverit ja siis vajutage ENTER klahvi klaviatuuril.
3. Windows 2000/XP korral, kui installatsiooni menu ei ilmu automaatselt, klõpsake Start, klõpsake Run, ja sisestage D:\autorun.exe kus "D" tähistab "D:\autorun.exe" teie CD-ROMi draiverit ja siis vajutage ENTER klahvi klaviatuuril.

## 2. Ma täitsin kõik Lühikese paigaldusjuhendi punktid, aga minu traadita PC adapter ei saa ühendust access pointiga. Mida ma peaksin tegema?

1. Veenduge, et võrgunimi (SSID) sobib WiFi ruuteri või accesspointi võrgunimega (SSID).
2. Kontrollige oma TCP/IP seadeid, veendumaks, et Obtain an IP address automatically on valitud.
3. Avage Wireless Adapter Configuration Utility ikoon, klõpsake Site Survey nupul ja seejärel klõpsake refresh to check ja vaadake, kas seal on mõni vaba traadivaba võrk loetletud.
4. Teie arvutivõrk võib olla krüpteeritud, võtke ühendust oma arvutivõrgu administraatoriga, et teada krüpteeringu tüüpi ja krüpteerimisvõtit. Siis klõpsake Configuration, et sisestada krüpteeringu võti.

## 3. Windows ei suuda riistvara ära tunda. Mida ma peaksin tegema?

1. Veenduge, et arvutis on Lühikeses paigaldusjuhendi punktis 1 loetletud minimaalsed nõuded süsteemile täidetud.
2. Te peate enne arvutiga ühendamist traadivaba adapteriga lõpule viima traadivaba utiliidi seadistamise (nagu kirjeldatud punktis 2.).
3. Kolmandaks, ühendage traadivaba adapter oma arvuti mõne teise PCI/PC kaardi pesa.

## 4. Ma ei saa avada WiFi seadistamise utiliiti. Mida ma peaksin tegema?

1. vage device manager ja veenduge, et adapter on korralikult paigaldatud. Kui te näete kollase küsimärgi või hüüumärgiga võrguseadet, on vaja seade ja/või draiverid uuesti paigaldada.
  - i. Windows 7 Device Manageri sisenemiseks - klõpsake ekraanil all vasakus nurgas Windowsi ikoonil parem klõpsake Computer, klõpsake Properties ja siis klõpsake Device Manager.
  - ii. Windows Vista Device Manageri sisenemiseks - parem klõpsake Computer, klõpsake Properties ja siis klõpsake Device Manager,
  - iii. Windows 2000/XP Device Manageri sisenemiseks - parem klõpsake My Computer, klõpsake Properties, klõpsake Hardware sakil ja siis klõpsake Device Manager
2. Kui teil töötab Windows XP, tuleb blokeerida wireless zero configuration. Valige Control Panel -> Network Connections. Paremlõpsake Wireless Network Connection ikoonil ja valige Properties. Klõpsake Wireless Networks sakil ja eemaldage linnuke Use windows to configure my wireless settings eest. Seejärel klõpsake OK.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TEW-623PI** kohta, lugege lisateavet kasutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-ROMilt (Inglise keeles) või võtke ühendust Trendneti tehnilise toe osakonnaga.



017898431240118

0236-10-2375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

#### Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

- (1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.
- (2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikult jaemüüjalt.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.





## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>