



## Hub USB de 10 portas TU2-H10 (v1.0R)

- Acrescente 10 portas USB 2.0 a uma estação de trabalho\*
- Não é necessária nenhuma instalação com CD – basta ligar
- Ligação ao computador através de um longo cabo USB
- Adaptador de corrente para dispositivos que consomem muita energia
- Compatível com sistemas Windows® e Mac®

O Hub USB de 10 portas da TRENDnet, modelo TU2-H10, acrescenta 10 portas USB 2.0 a uma estação de trabalho. Não é necessária nenhuma instalação com CD. Basta ligar o dispositivo a unidades flash, unidades de armazenamento e outros dispositivos USB. O TU2-H10 funciona em dispositivos Windows® e Mac® e é compatível com dispositivos USB 1.1 e 1.0.

## Facilidade de uso



### Instalação fácil

Não é necessária nenhuma instalação com CD – basta ligar



### Ligação ao computador

Inclui um cabo com 90 cm (35 polegadas) de comprimento para ligar a um computador



### Sistemas operativos

Compatível com os sistemas operativos Windows® e Mac®



### Indicadores LED

Os indicadores LED confirmam a conectividade USB



### Adaptador de corrente

Oferece uma potência total de 12,5 Watts

## Projeto de rede



  
Portas USB



  
Portas USB

  
Computador

## Especificações

### Padrão

- USB 2.0
- USB 1.1

### Interfaces do dispositivo

- 10 Portas USB 2.0 do Tipo A \*\*
- 1 Porta USB 2.0 do Tipo Mini-B (ligação ao computador)
- Indicador LED
- Porta de alimentação

### Taxa de transmissão de dados máxima

- Até 480 Mbps

### Temperatura de operação

- 0 – 50 °C (32 – 122 °F)

### Umidade

- Máx. 90% sem-condensação

### Alimentação

- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- Saída: 5 V DC 2,5 A Adaptador de alimentación externo
- Consumo: 12,5 Watts (máx.)

### Dimensões

- 156 x 74 x 20 mm (6,1 x 2,9 x 0,8 polegadas)

### Peso

- 134 g (4,7 onças)

### Garantia

- Limitada de 2 anos

### Certificações

- CE
- FCC

### Conteúdo da embalagem

- TU2-H10
- Guia de Instalação Rápida
- Adaptador de tensão (5 V DC, 2,5 A)
- Cabo USB (90 cm/35 polegadas)

\*Não se destina a carregar tablets iPad® nem a outros carregadores USB 2.0 que não são standard

\*\* A potência máxima para um Hub alimentado via barramento é 500 mA. É necessário um adaptador de corrente quando o consumo de energia total é superior a 500 mA.

