



## Ein Port Druckserver TE100-P1U (v3.0R)

Der Druckserver TE100-P1U von TRENDnet verwandelt praktisch jeden netzwerkfähigen USB-Drucker in einen gemeinsam genutzten Netzwerkdrucker. Er lässt sich über eine Fast-Ethernet-Schnittstelle in bestehende Netzwerke integrieren. Der TE100-P1U ist für Drucker mit einem USB-2.0-Druckeranschluss geeignet und bietet die ideale Netzwerklösung, um aus einem konventionellen USB-Drucker eine gemeinsam nutzbare Netzwerkressource zu machen.

## PRODUKTÜBERSICHT

- Verwandelt einen eigenständigen USB-Drucker in eine gemeinsam genutzte Netzwerkressource
- Sehr schneller Ausdruck über USB 2.0
- Fernsteuerung von Druckservern über Webbrowser oder Dienstprogramm

## EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit USB 2.0 High-Speed-Druck
- Ein 10/100 MBit/s Auto-MDIX-Fast-Ethernet-Port
- LRP-Druck für Windows
- IPP-Druck für Window 7, Vista, 2003 Server, XP, 2000
- Webbasierte Konfiguration (HTTP)
- Unterstützt zweiten HTTP-Port für Fernkonfiguration
- Unterstützt konfigurationslose, Rendezvous®-Funktion von Mac
- Windows-basierte Setup-Assistenten und Konfigurationsprogramm
- Integrierter Flashspeicher für einfache Firmware-Upgrades
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

\* Mac ist nur mit Post-Script-Druckern kompatibel

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### HARDWARE

<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li></ul>
<b>Druckerschnittstelle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit USB 2.0, 1.1 kompatibler USB-Port Typ A</li></ul>
<b>LAN-Port</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10/100 MBit/s Auto-MDIX Ethernet Port</li></ul>
<b>LEDs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stromversorgung, USB, LAN</li></ul>
<b>Übertragungsprotokolle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IP</li></ul>
<b>Unterstützte TCP/IP-Protokolle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DHCP, IPP, LPR, HTTP</li></ul>
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE</li><li>• Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP)</li><li>• Unixware, Linux</li><li>• Mac OS X 10.1~10.6</li></ul>
<b>Management</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konfiguration über Druckserverprogramm oder Webbrowser</li></ul>
<b>Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Externes Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,5 A)</li></ul>
<b>Abmessungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 115 x 85 x 30 mm (4,5 x 3,4 x 1,2 Zoll)</li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128 g (4,5 unzen)</li></ul>
<b>Temperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)</li><li>• Lagerung: -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)</li></ul>
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max 90% (nicht kondensierend)</li></ul>
<b>Zertifizierung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## ILLUSTRATION EINES NETZWERKS



## PACKUNGSGEHALT

TE100-P1U
Guide d'installation rapide
CD-ROM contenant l'utilitaire et le guide de l'utilisateur
Adaptateur secteur (5V DC, 2.5A)

## VERWANDTE PRODUKTE

TEW-MFP1	Einfacher Wireless-N Multifunktions-USB-Druckserver
TE100-P21	3-port Druckserver
TE100-MFP1	Einfacher Multifunktions-USB-Druckserver

## KONTAKT INFORMATIONEN

### TRENDnet®

#### Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

#### Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)