



## Convertitore intelligente in fibra SC single-mode a doppia lunghezza d'onda TX 1310 1000Base-T/1000Base-FX

### TFC-1000S40D3

Il convertitore bidirezionale TFC-1000S40D3 è disponibile per struttura di tipo TFC-1600 oppure per unità standard dello stesso tipo. Si tratta di un convertitore a Doppia velocità e modalità che supporta SNMP e copre distanze fino a 10km (6.2 miglia). Deve essere utilizzato insieme al modulo TFC-1000S40D5. Due porte incluse: 1000Base-T (RJ-45) e 1000Base-FX (SC Simplex Type).

## Caratteristiche

- Conforme agli standard IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-LX
- Fornisce Switch di vario tipo in base alle impostazioni: Fibra (automatico / manuale), LLR (Attiva / Disattiva)
- Supporta LLCFC (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through)
- Supporta LLR (Link Loss Return) per Fiber Port
- Supporta il Full-Duplex e la modalità di Autonegoiazione
- Singolo strato a fibra ottica, modulo plug-in, montabile a muro
- Sistema opzionale da 19" (TFC-1600) che supporta fino a 16 Media Converter
- 3 anni di garanzia

# Convertitore intelligente in fibra SC single-mode a doppia lunghezza d'onda TX 1310

## 1000Base-T/1000Base-FX

### TFC-1000S40D3

## SPECIFICHE

Hardware	
Standards	• IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX
Network Media	• 1000Base-T: UTP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP, fino a 100m • 1000Base-LX: Cavo a Fibra ottica singola da 10/125µm, fino a 40km
Protocollo	• CSMA/CD
Porte	• 1 x 1000Base-T RJ-45 Port • 1 x 1000Base-LX Connettore SC con porta Bi-direzionale a Fibra-Singola
Interruttore DIP	• TX: Modalità Duplex, Auto-negoziamento o manuale, velocità, LLCF (attiva/disattiva ) • FX: Modalità Duplex, LLCF (attiva/disattiva ), LLCV
Velocità di trasferimento dati	• 1000Base-T : 2000Mbps (Full Duplex)
Spia LED	• A unità: Alimentazione • A porta: collegamento/attività
Adattatore d'alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 7.5V DC, 1.5A
Consumo elettrico	• 5.5 watts (max)
Dimensioni	• 120 x 88 x 25mm (4.7 x 3.46 x 0.98 inches)
Peso	• 354g (12.5oz)
Temperatura	• Di esercizi : 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Stoccaggio : -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Umidità	• 5% ~ 90% RH
Certificazioni	• FCC,CE

## Prodotti correlati

<b>TFC-1000S10D3</b>	Intelligent 1000Base-T to 1000Base-FX Dual Wavelength Single Mode SC Fiber Converter TX1310
<b>TFC-1000S10D5</b>	Intelligent 1000Base-T to 1000Base-FX Dual Wavelength Single Mode SC Fiber Converter TX1550
<b>TFC-1000S40D3</b>	Intelligent 1000Base-T to 1000Base-FX Dual Wavelength Single Mode SC Fiber Converter TX1310

## Le Informazioni D'Ordinamento

### TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:

**1-888-326-6061**

