



## TFC-15MS100

Convertisseur 100Base-FX fibres multi-mode vers 100Base-FX fibres mono-mode (15 Km) avec connecteur de type SC



### Caractéristiques

- Compatibles avec les standards IEEE 100Base-FX
- Un port fibre 100Mbps avec connecteur multi-mode de type SC
- Un port fibre 100Mbps avec connecteur mono-mode de type SC
- Sélecteur de mode Half/Full Duplex sur les ports fibre
- Voyants lumineux pour l'alimentation, Link/Activité, Full-Duplex et vitesse
- Installation possible sur un mur
- Système de Châssis 19" optionnel avec alimentation redondante, contenant jusqu'à 16 convertisseurs media de la série TFC
- Garantie de 5 an

### Spécifications

#### Normes:

- IEEE802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX et 100Base-FX

#### Câbles réseau:

- 100Base-FX : Câble en fibre optique multi-mode 50/62.5, jusque 2 Km
- 100Base-FX : Câble en fibre optique mono-mode 9/10, jusque 15 Km

#### Longueur d'onde:

- 1300nm

#### Protocole:

- CSMA/CD

#### Ports:

- 2 ports 100Base-FX

#### Taux de transfert des données:

- 100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)

#### Voyant lumineux de diagnostic:

- Alimentation, Link/Activité, Full-Duplex et vitesse

#### Adaptateur secteur:

- 7.5VDC/1,5A (7,2 watts max.)

#### Température:

- Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Entreposage: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)

#### Humidité :

- Fonctionnement: Entre 10% et 90%
- Entreposage: Entre 0 et 90%, pas de condensation

### Produits en relation

- **TFC-1600:**  
Système de châssis 19" EIA à 16 logements (hauteur : 2 éléments) pour convertisseur média Fibre des séries TFC
- **TFC-15MS100:**  
Connecteur de convertisseur 100Base-FX multi-mode vers mono-mode de 15 km

### Information pour commander

#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**Pour commander,  
merci d'appeler au:  
1-888-326-6061**