



Convertisseur fibre monomode de type SC 1000Base-T vers 1000Base-LX TFC-2000S50 (v1.0R)

Ce convertisseur Fibre avec connecteur de type SC transforme un média UTP/STP 1000Base-T en média 1000Base-LX monomode. Le port 1000Base-T supporte l'auto MDIX. Conçus pour se connecter sur une distance allant jusque 50KM, les convertisseurs représentent la solution Gigabit monomode parfaite.

Caractéristiques

- Compatible avec IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-LX
- Un port RJ-45 Euto-MDIX 1000Base-T
- Un port fibre de type SC monomode 1000Base-LX
- Supporte le LLCF (Link Loss Carry Forward)
- Fournit des interrupteurs Dip pour activer la fonction LLCF sur les port TX et fibre.
- Voyants lumineux de diagnostic
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Le boîtier module fibre 19" (TFC-1000) en option supporte jusque 10 convertisseurs de média
- 5 ans de garantie

Convertisseur fibre monomode de type SC 1000Base-T vers 1000Base-LX TFC-2000S50 (v1.0R)

Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3ab1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX
Câbles réseau	• 1000Base-T: Cat. 5e, 6 • 1000Base-SX : 50/125µm ou 62,5/125µm câble fibre optique de type SC Duplex multimode
Longueur minimale du câble	• 50 mètres
Protocole	• CSMA/CD
Taille du paquet de trame	• 64 à 1536 octets
Ports	• 1 port RJ-45 1000Base-T • 1 port 1000Base-LX : Port fibre de type SC monomode
Interrupteur Dip Interrupteur	• Dip 1: ON : Port LLCF TX activé OFF: Port LLCF TX désactivé • Interrupteur Dip 2: ON : Port LLCF fibre activé OFF: Port LLCF fibre désactivé * Après avoir changé les paramètres de l'interrupteur DIP, éteignez et rallumez le convertisseur fibre.
Débit	• 1000Mbps (Half/Full Duplex)
Voyants lumineux de diagnostic	• Par unité : Alimentation • Par port (TX) : 1000Mbps, Link/Activity, Full Duplex/Coonflit; (FX): Link/Activité, Full-Duplex/Conflit
Adaptateur secteur	• Adaptateur secteur externe 9V DC, 700mA
Consommation	• 3,6 watts (max)
Dimensions	• 5 x 125 x 25mm (3,35 x 4,92 x 0,98 pouces)
Poids	• 300g
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 45° C; Entreposage : Entre -40 et 70° C
Humidité	• De 5 à 90% d'humidité relative
Certifications	• CE, FCC

	Média	Longueur d'onde	Puissance de sortie(dBm)	Sensitivity	Sensibilité (dBm)	Distance
TFC-2000S50	SMF (9/125 µm)	1550nm (1520nm ~ 1580nm)	-4	-23	19	50km

Contenu de l'emballage

- TFC-2000S50
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Adaptateur secteur

Produits en relation

TFC-1000	Boîtier fibre 10 baies
TFC-2000S20	Convertisseur fibre monomode de type SC 1000Base-T vers 1000Base-LX
TFC-2000MSC	Convertisseur fibre multi-mode de type SC 1000Base-TX vers 1000Base-SX

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

