



16-ти портовый стоечный коммутатор KVM TK-1601R

16-ти портовый коммутатор KVM TK-1601R позволяет управлять шестнадцатью ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Переключение между ПК осуществляется простым нажатием кнопки. Использование устройства избавляет от необходимости переподключения проводов и позволяет сэкономить средства и пространство. Устройство поставляется с набором для монтажа в стойках EIA-19" для установки в серверных комнатах и лабораториях. Функции "горячего" подключения, авто-сканирования, экранное меню и поддержка "горячих" клавиш делают устройство TK-1601R превосходным выбором для управления несколькими ПК.

Общие характеристики

- Поддержка мышей Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech Net Mouse, оптических, беспроводных и других MS-совместимых мышей
- Поддержка DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux и других ОС
- Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц
- Устройство не требует использования ПО, и обеспечивает выбор ПК нажатием кнопки, либо "горячих" клавиш
- Возможность "горячего" включения, подключения или отключения ПК без необходимости выключения питания KVM коммутатора или ПК
- Режим авто-сканирования для мониторинга ПК, с настраиваемым интервалом (5~99 сек.)
- Восстановление состояния клавиатуры при переключении между ПК
- Светодиодный дисплей для мониторинга состояния
- Звуковой сигнал подтверждения переключения (может выключаться в режиме авто-сканирования)
- Возможность монтажа в 19-ти дюймовой стойке EIA-19" (крепеж входит в комплект)
- Гарантия - 1 год

Преимущества

Легкая интеграция:

Устройство не требует драйверов и программного обеспечения. Переключение между ПК осуществляется кнопкой, с помощью экранного меню, либо "горячими" клавишами.

Гибкость:

Функция "горячего" подключения обеспечивает возможность подключения или удаления ПК без необходимости отключения питания от коммутатора или ПК.

Экономическая эффективность:

Возможность управления несколькими ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Экономия пространства, а также стоимости оборудования и обслуживания.

Производительность:

Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц. Сохранение статуса клавиатуры для каждого ПК.


16-ти портовый стоечный коммутатор KBM TK-1601R

Спецификации

Аппаратное обеспечение

Компьютерный порт	<ul style="list-style-type: none">• 16 портов• Клавиатура и мышь: 6-ти контактный mini Din PS/2 (мама), VGA: 15-ти контактный HDDB (мама)
Консольный порт	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт• Клавиатура и мышь: 6-ти контактный mini Din PS/2 (мама), VGA: 15-ти контактный HDDB (мама)
Выбор ПК	<ul style="list-style-type: none">• "Горячими" клавишами и кнопками
Сегмент индикаторов	<ul style="list-style-type: none">• 2 светодиодных индикатора на порт связь с ПК - зеленый, активность ПК - красный
Интервал авто-сканирования	<ul style="list-style-type: none">• 5 ~ 99 сек
Состояние клавиатуры	<ul style="list-style-type: none">• Сохранение и восстановление
Полоса пропускания видео	<ul style="list-style-type: none">• 200 МГц
Адаптер питания (опция)	<ul style="list-style-type: none">• Внешний адаптер питания, 9 В, пост, 1 А
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 406.0 x 163.5 x 85.0 мм
Масса	<ul style="list-style-type: none">• 2.65 кг
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: 0°~ 40°С• Хранения: -20°~ 60°С
Рабочая влажность	<ul style="list-style-type: none">• 0% ~ 80%, (не конденсирующаяся)
Эмиссия	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Сетевое решение



Родственные или совместимые продукты

TK-1601R	16-ти портовый стоечный коммутатор KBM
TK-200K	2-х портовый коммутационный набор KBM
TK-205i	2-х портовый коммутатор KBM с интегрированными кабелями
TK-400K	4-х портовый коммутатор KBM
TK-401K	4-х портовый стоечный коммутатор KBM
TK-801R	8-ми портовый стоечный коммутатор KBM
TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке
TK-C06	Кабель KBM (1.8 м., папа-папа)
TK-C10	Кабель KBM (3 м., папа-папа)
TK-C15	Кабель KBM (4.5 м., папа-папа)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

