

16-ти портовый составной стоечный KVM коммутатор с OSD TK-1602R



16-ти портовый составной KVM коммутатор TRENDnet TK-1602R позволяет Вам управлять несколькими ПК с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Переключение между ПК осуществляется с помощью простого нажатия на кнопку! Забудьте о переходниках и о постоянном переключении кабелей и сэкономьте средства и свободное пространство с помощью TRENDnet TK-1602R. Модель предлагает удобные возможности расширяемости: Вы можете соединить до 16 модулей вместе, чтобы обеспечить управление 256 (!) компьютерами. Имея стандартный стоечный размер и высоту 1U, устройство идеально подходит для монтажа в 19-дюймовых стойках в серверных комнатах и компьютерных лабораториях. Богатый набор функций, наличие экранного меню (OSD), возможности "горячего" подключения, авто-сканирования и управления с помощью "горячих" клавиш, делают устройство TRENDnet TK-1602R идеальным средством для управления несколькими ПК.

Общие характеристики

- Поддержка мышей Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, оптических, беспроводных и других MS-совместимых мышей
- Возможность последовательного соединения коммутатора (до 16 уровней); совместимость с коммутаторами TK-802R и TK-1602R
- Совместимость с DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux и другими ОС
- Поддержка высококачественной передачи видеосигнала: до 1920×1440 при полосе пропускания до 200 Мгц
- Отсутствие необходимости установки специального ПО. Переключение между ПК осуществляется с помощью кнопок или "горячих" клавиш
- Возможность "горячего" подключения/отключения без необходимости обесточивания KVM-коммутатора или ПК
- Режим авто-сканирования для мониторинга ПК с авто-настраиваемым интервалом сканирования (5~99 секунд)
- Восстановление состояния клавиатуры при переключении между ПК
- Возможность задания пароля (до 8 символов)
- Светодиодный дисплей для мониторинга статуса
- Наличие экранного меню (OSD) для облегчения управления
- Звуковой сигнал подтверждения переключения порта (возможность включения/выключения)
- Авто-определение номера банка и наличие встроенного порта "гирляндного" подключения (кабель входит в комплект)
- Стандартный 19-дюймовый (2 RU) размер для монтажа в стойке (монтажный набор входит в комплект)
- Гарантия - 2 года

Преимущества

Легкая интеграция:

Отсутствие необходимости установки драйверов или ПО. Переключение между ПК осуществляется с помощью экранного меню (OSD), кнопок или "горячих" клавиш.

Гибкость:

Возможность "горячего" подключения/отключения без обесточивания KVM-коммутатора или компьютеров.

Экономическая эффективность:

Возможность управления несколькими ПК с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Экономия свободного пространства, стоимости оборудования и обслуживания.

Производительность:

Поддержка высококачественной передачи видеосигнала: до 1920×1440 при полосе пропускания до 200 Мгц. Сохранение статуса клавиатуры для каждого ПК.


16-ти портовый составной стоечный KVM коммутатор с OSD TK-1602R

Спецификации

Аппаратное обеспечение

Интерфейс порта	<ul style="list-style-type: none">PS/2 клавиатура: Mini-Din 6 pin мамаPS/2 мышь: Mini-Din 6 pin, мамаVGA: HDB 15 pin, мама
Порт ПК	• 16 компьютерных портов
Порт гирляндного подключения	• 1 порт
Консольный порт	• 1 консольный порт
Кабель KVM	• 1x0.85 м. кабель "гирляндного" подключения (папа-папа)
Выбор ПК	• С помощью экранного меню (OSD), "горячих" клавиш и кнопок
Уровень "гирляндного" подключения	• До 16 уровней
Подключения к ПК	• До 256 подключений
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">Модуль: БанкПорт: Связь и активность
Разрешение VGA	• 1920x1440
Адаптер питания	• Внешний, 9 В. пост., 1 А
Размеры	• 410x165x66 мм.
Масса	• 3.5 кг.
Температура	<ul style="list-style-type: none">Рабочая: 0°~ 40°CХранения: -20°~ 60°C
Влажность	• 0 ~ 90% отн. (не конденсирующаяся)
Сертификаты	• FCC, CE

Сетевое решение



Родственные или совместимые продукты

TK-1601R	16-ти портовый стоечный коммутатор KVM
TK-1602R	16-ти портовый составной стоечный KVM коммутатор с OSD
TK-200K	2-х портовый коммутационный набор KVM
TK-205i	2-х портовый коммутатор KVM с интегрированными кабелями
TK-400K	4-х портовый коммутатор KVM
TK-401R	4-х портовый стоечный коммутатор KVM
TK-801R	8-ми портовый стоечный коммутатор KVM
TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KVM с OSD и возможностью монтажа в стойке
TK-C06	Кабель KVM (1.8 м., папа-папа)
TK-C10	Кабель KVM (3 м., папа-папа)
TK-C15	Кабель KVM (4.5 м., папа-папа)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-310-891-1100

Fax: 1-310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

