



Kit switch KVM 2 porte USB con audio TK-209K (v1.2R)

Lo Switch KVM 2 porte USB con audio permette di controllare le funzioni multimediali di due PC semplicemente usando una tastiera, un monitor, un mouse, un microfono e un paio di casse. Lo switch non consente di condividere solo tastiera, monitor e mouse ma anche il microfono e le casse. Semplicemente premendo un tasto, lo switch elimina l'utilizzo di tasti per collegare due PC. Con le sue caratteristiche di funzionamento Hot-Plug, Auto-Scan e Hot-Key, il TK-209K è la scelta perfetta per la gestione di 2 PC. I cavi separati KVM sono inclusi.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 2 porte con connessione VGA e USB al computer e dispositivo audio
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e i più avanzati design di mouse
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

CARATTERISTICHE

- Gestisci sino a 2 computer / server con un unico set di apparecchi
- Emulazione tastiera / mouse USB con 2 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporta Windows e Linux
- Supporta high video quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale, i comandi di scelta rapida sulla tastiera o con il software di commutazione Windows-based*
- Hot-Key definibile dagli utenti (Solo per Windows)
- Funzioni Plug & Play e Hot-Pluggable
- Metodo di alimentazione Interfaccia USB
- Garanzia limitata di 2 anni

* Vai su <http://www.trendnet.com/downloads> per scaricare il software di switching client



SPECIFICHE

HARDWARE

Conessioni	• 2 computers		
Interfaccia USB	• Conforme alle Specifiche Tecniche USB 1.1		
Cavo KVM	• 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.2 metri (4 piedi), • 2 gruppi di cavi Audio da 1.2 metri (4 piedi) (USB mini B a 3.5 mm jack)		
Interfaccia Cavo (tutti maschio)	Cavo KVM	Verso la KVM	Verso la PC
		• 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin	• 1 USB (tipo A) • 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin
	Cavo Audio	• 1 USB (Mini B)	• 1 jack altoparlante 3,5 mm • 1 jack microfono 3,5 mm
Connettore porta computer (tutte femmine)	• 2 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin • 2 USB (Mini B)		
Connettore porta console (tutte femmine)	• 1 USB Tastiera (Tipo A) • 1 USB Mouse (Tipo A) • 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin • 1 jack altoparlante 3,5 mm • 1 jack microfono 3,5 mm		
OS supportato	• Windows e Linux		
Selezione computer	• Fronteggiare il pannello dei pulsanti, i comandi di scelta rapida o il software di commutazione Windows-based*		
Intervallo di scansione automatica	• 10 ~ 60 secondi		
Stato tastiera	• Salvata e ripristinata		
Tipo di alimentazione	• Alimentazione tramite interfaccia USB		
Dimensioni	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pollici)		
Peso	• 100 g (3,6 once)		
Temperatura	• Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)		
Umidità	• 0%~90%, senza condensa		
Certificazioni	• CE, FCC		



SOLUZIONE DELLA RETE

Kit switch KVM 2 porte USB con audio TK-209K



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-209K

Guida di installazione rapida

2 gruppi di cavi USB (1.2 m / 4 piedi)

2 gruppi di cavi audio (1.2 m / 4 piedi)

PRODOTTI CORRELATI

TK-207K	Kit switch KVM 2 porte USB
TK-208K	Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio
TK-408K	Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com