

TRENDNET[®]



- **Switch 16 porturi Gigabit PoE +**

TPE-TG160g

- Ghid de instalare rapidă (1)

1. Înainte de a începe

Conținutul pachetului

- TPE-TG160g
- Multi-Language Ghid de instalare rapidă
- Cablu de alimentare
- Kit de montare rack

Cerințe sistem

- Computer cu adaptor de rețea instalat
- Cablu de rețea RJ-45

Echipament nestandard

- Un standard rack de 19-inch EIM


2. LED-uri

LED-uri	Culoare	Secvență	Definiție
PWR (Putere)	Verde	Solide	Aparatul este pe
		Off	Aparatul este oprit
PWR Max	Roșu	Solide	Total PoE putere a ajuns la capacitate maximă, nu conectați orice mai multe dispozitive de PoE unități.
		Off	Sistemul are rezerve de putere adecvate la putere un alt aparat
Fan	Roșu	Solide	Ventilatorul a cunoscut un eșec, și nu este operațional
		Off	Ventilatorul este de operare în mod normal
PoE	Verde	Solide	Switch-ul este conectat și furnizarea de putere la un dispozitiv de PoE
		Chihlimbar	Există o eroare cu PoE legătura la acest port
		Off	Nici un dispozitiv de PoE a fost detectat la acest port
LINK/ACT	Verde	Solide	S-a detectat o conexiune gigabit
		Intermitent	Se transferă date
	Chihlimbar	Solide	Un ethernet / fast ethernet unire a fost detectată
		Intermitent	Se transferă date
	Off	Off	Nici o conexiune activă

3. Установка аппаратного обеспечения

Примечание: Suma maximă de energie disponibile este de 30 wați per port și 246 Watts totală. В случае перегрузки по мощности коммутатор распределяет питание по портам согласно приоритету (от низкого к высокому). То есть, порт 1 получит наивысший приоритет, а порт 4 получит самый низкий приоритет. В портах с более низким приоритетом функция PoE отключена до достижения достаточной мощности.

1. Вставьте силовой кабель в **Блок питания**. Присоедините **Блок питания** к TPE-TG160g, а затем вставьте его в электрическую розетку.
2. Подключите сетевой кабель RJ-45 от TPE-TG160g к сетевому порту на вашем компьютере.
3. Присоедините кабель RJ-45 от порта PoE на TPE-TG160g к **Сетевому** порту устройства с поддержкой PoE (например, TV-IP310PI).
4. Убедитесь, что следующие индикаторы светятся: **Питание**, **PoE** и **Link / ACT**.



Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los períodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченнaя гарантia

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjal-i ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiaja täpne pikkus konkretse toote puuhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehelt.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>