



## TU-400E 4-facher USB-Hub mit Stromversorgung über Bus

Der TU-400E von TRENDnet ist ein hochintegrierter USB-Hub mit 4 Ports. Er verfügt über einen Upstream- und vier Downstream-Ports und verbindet USB-Peripheriegeräte mit Ihrem Desktop PC oder Notebook. Der TU-400E ist mit USB 1.0/1.1 kompatibel und unterstützt die Datenübertragungsraten Full-Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s). Durch seine „Plug-and-Play“- und „Hot-Swap“-Funktionen können Sie USB-fähige Kameras, Netzwerkadapter, Modems oder Joysticks problemlos mit Ihrem Computer verbinden und wieder abtrennen. Über die Zusammenschaltung der einzelnen Ports mit anderen USB-Hubs ist eine Erweiterung möglich. Seine kompakte, leichte Bauweise und die Tatsache, dass der TU-400E keine externe Stromversorgung benötigt, machen ihn ideal für den Gebrauch in kleinen Büros, zuhause oder unterwegs geeignet.



### Eigenschaften

- ...> Entspricht den USB-Standards 1.0 und 1.1
- ...> Unterstützt „Plug & Play“ und „Hot-Swap“
- ...> Kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP und iMac/Macintosh
- ...> Einfach erweiterbar mit weiteren USB-Hubs bis zu maximal 127 Anschlüssen
- ...> Unterstützt 1 Upstream- und 4 Downstream-USB-Ports
- ...> Automatische Erkennung der Datenübertragungsrate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- ...> Die Downstream-Ports erreichen eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 12 MBit/s im High-Speed-Modus und 1,5 MBit/s im Low-Speed-Modus
- ...> Überspannungsschutz für jeden USB-Port
- ...> Stromversorgung über Computer-Bus - kein externes Netzteil notwendig
- ...> 5 Jahre Garantie

### Vorteile und Vorzüge

- ...> **Geschwindigkeit:**  
Stellt sich automatisch auf High-Speed- (12 MBit/s) bzw. Low-Speed-Modus (1,5 MBit/s) ein
- ...> **Benutzerfreundlich:**  
Vielseitig einsetzbar.
- ...> **Kompatibilität:**  
Kompatibel mit Windows 98/2000/ME und iMAC/Macintosh
- ...> **Erweiterbar:**  
Dieser USB-Hub lässt sich mit weiteren USB-Hubs zusammenschließen und kann somit bis zu 127 USB-Peripheriegeräte unterstützen.



# TU-400E

## 4-facher USB-Hub mit Stromversorgung über Bus

### Spécifications

**Standard:**

- USB 1.1

**USB-Ports:**

- 1 x Upstream-Port (Typ B)
- 4 x Downstream-Ports (Typ A)

**Zugriffsgeschwindigkeit:**

- 12 MBit/s bei High-Speed, 1,5 MBit/s bei Low-Speed

**Ausgangsspannung/-strom:**

- 5 V Gleichstrom pro Port / insgesamt 500 mA an 4 Ports

**Anzahl der max. unterstützten Geräte:**

- 127 (Daisy-Chaining der Hubs)

**Stromverbrauch:**

- max. 2,5 Watt

**LED-Anzeige:**

- 1 x Hub-Status (grün)

**Abmessungen:**

- 65 x 48 x 28 mm

**Gewicht:**

- 85g

**Temperatur:**

- Betrieb: 0 °C bis 50 °C
- Lagerung: -13 °C bis 70 °C

**Luftfeuchtigkeit:**


- Lagerung: 10% bis 90%
- Betrieb: 10% - 70 % (nicht kondensierend)

**Certifications:**

- FCC, CE, VCCI



### Illustration eines Netzwerks



### Verwandte Produkte

- TU-ET10: USB zu 10MBit/s-Ethernet-Adapter
- TU-ET100: USB zu Fast-Ethernet- (10/100 MBit/s) Adapter
- TU-400E: 4-facher USB-Hub
- TU-400: 4-facher USB Hub (mit externem Netzteil)
- TU-700: 7-facher USB Hub (mit externem Netzteil)

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)



**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**