



Convertitore USB – parallela 1284 TU-P1284 (v2.0R)

Il Convertitore USB – parallelo 1284 di TRENDnet ti consente di collegare una stampante parallela ad una porta USB del tuo laptop o desktop.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Collegare le stampanti a porta parallela ad una porta USB
- Facile installazione con la modalità Plug and Play universale
- Supporta diversi sistemi operativi

CARATTERISTICHE

- Collegare una stampante parallela ad una porta USB con questo Cavo di conversione da 2 m (6.6 piedi)
- IEEE 1284 (parallelo bidirezionale)
- Fornisce le modalità di gestione dell'alimentazione sospensione / normale
- Godere di velocità di trasferimento dati fino a 12 Mbps
- Compatibile con Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac 10.6 ~ 10.9
- Elimina gli switch parallelo manuale o automatico
- Semplice installazione Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Convertitore USB – parallela 1284

TU-P1284 (v2.0R)



SPECIFICHE

HARDWARE

Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• USB 1.1 Interfaccia tipo A• IEEE 1284 centronics 36 Maschio
OS supportato	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP• Mac 10.6 ~ 10.9
Lunghezza cavo	<ul style="list-style-type: none">• 2 m (6.7 piedi)
Calibro cavo	<ul style="list-style-type: none">• 28 / 24 AWG
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• 12 Mbps
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 500 mA (massimo)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 105 g (3.7 once)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Stoccaggio: -10° ~ 45°C (14° ~ 113°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Massimo 85% (Senza Condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

Convertitore USB-parallela 1284 (TU-P1284)



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU-P1284

Manuale di installazione rapida

PRODOTTI CORRELATI

TU2-EX5	Prolunga USB 2.0 da 5 metri
TU2-IDSA	Convertitore USB 2.0 – SATA / IDE
TU-S9	Convertitore USB / seriale

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

