



USB-PS/2-Konverter TU-PS2 (v2.0R)

Mit Hilfe dieses USB-PS/2-Konverter können Sie an einen USB-Anschluss Ihres Desktops oder Laptops eine PS/2-Tastatur und eine PS/2-Maus anschließen.

PRODUKTÜBERSICHT

- Verbindet eine PS/2-Tastatur und -Maus mit einem USB-Port Ihres Computers
- Einfache Installation dank universellem Plug & Play (UPnP)
- Unterstützt zahlreiche Betriebssysteme

EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit USB 1.1 and 1.0
- Versieht gleichzeitig zwei PS/2-Geräte (Tastatur und Maus) mit einer USB-Schnittstelle
- Konvertiert den PS/2 Port KVM-Switch auf USB KVM-Geräte (PC, MAC oder Sun-Systeme)
- Unterstützt standardmäßige PS/2-Maus und Microsoft IntelliMouse
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 12 MBit/s
- Unterstützt Stromversorgung über Bus, kein externer Stromadapter erforderlich
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation (UPnP)
- 2 Jahre Begrenzte Garantie



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• USB-1.1/1.0-Schnittstelle, Typ A• PS/2
Standards	<ul style="list-style-type: none">• PS/2-Tastatur & -Maus
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none">• Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE• Mac OS X 10.1 ~ 10.6
Kabellänge	<ul style="list-style-type: none">• 33.8 cm (13 in.)
Kabeldicke	<ul style="list-style-type: none">• 28/24 AWG
Datenrate	<ul style="list-style-type: none">• 1.5 Mbits/s
Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none">• 500 mA (max)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 45 g (1,59 unzen)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)• Lagerung: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Max 85% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS



PACKUNGSGEHALT

TU-PS2

Anleitung zur Schnellinstallation

VERWANDTE PRODUKTE

TU-S9	USB-Seriell-Konverter
TU-P1284	USB-Parallel-1284-Konverter
TU2-ET100	USB-10/100 MBit/s-Adapter

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

