



Hub USB à 10 ports TU2-H10 (v1.0R)

- Ajoutez 10 ports USB 2.0 à un poste de travail*
- Aucune installation de CD – il suffit de le brancher
- Long câble USB pour le connecter à un ordinateur
- Adaptateur secteur pour les périphériques gourmands en électricité
- Compatible Windows[®] et Mac[®]

Le Hub USB à 10 ports de TRENDnet, modèle TU2-H10, ajoute 10 ports USB 2.0 à un poste de travail. Aucune installation de CD n'est nécessaire, connectez-le simplement aux mémoires USB, aux boîtiers de stockage et autres dispositifs USB. Le TU2-H10 fonctionne avec les périphériques Windows[®] et Mac[®] et est compatible avec les anciens dispositifs USB 1.1 et 1.0.

Simplicité d'utilisation



Installation simple

Aucune installation de CD – il suffit de le brancher



Connexion à l'ordinateur

Fourni avec un long câble USB de 90 cm (35 pouces) pour le connecter à l'ordinateur



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®



Voyants LED

Les voyants LED confirment la connexion USB



Adaptateur secteur

Fournit une alimentation totale jusqu'à 12,5 Watts

Solution de réseaux



Spécifications

Normes

- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces du périphérique

- 10 ports USB 2.0 de type A **
- 1 port USB 2.0 de type Mini-B (connexion à l'ordinateur)
- Voyant LED
- Port d'alimentation

Débit maximum des données

- Jusqu'à 480 Mb/s

Température de fonctionnement

- 0 – 50 °C (32 – 122 °F)

Humidité

- Max. 90% pas-de-condensation

Energie

- Entrée: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- Sortie: Adaptateur secteur externe 5 V DC 2,5 A
- Consommation: 12,5 Watts (Max.)

Dimensions

- 156 x 74 x 20 mm (6,1 x 2,9 x 0,8 pouces)

Poids

- 134 g (4,7 onces)

Garantie

- Limitée de 2 ans

Certificats

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TU2-H10
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur de courant (5 V DC, 2,5 A)
- Câble USB (90 cm/35 pouces)

*Ne peut être utilisé pour recharger les tablettes iPad® ou d'autres chargeurs USB 2.0 non standards

** La sortie d'alimentation maximale pour un hub alimenté par un hub est de 500 mA. Adaptateur secteur nécessaire lorsque la consommation totale de courant dépasse 500 mA.

