



10-портовый USB-концентратор TU2-H10 (v1.0R)

- Дополнительно 10 портов USB 2.0 к рабочей станции*
- Не требует установки с CD-диска - просто включите в сеть
- Подключение к компьютеру через длинный USB-кабель
- Блок питания для подключенных устройств с высокими затратами электроэнергии
- Совместимость с Windows® и Mac®

10-портовый USB-концентратор от TRENDnet, модель TU2-H10, добавляет 10 портов USB 2.0 к рабочей станции. Не требуется установка с CD-диска - просто подключите флэш-накопители, устройства для хранения и другие USB-устройства. TU2-H10 работает с устройствами Windows® и Mac® и совместим с более старыми устройствами USB 1.1 и 1.0.

Простота эксплуатации



Легкость установки

Не требует установки с CD-диска - просто включите в сеть



Подключение к компьютеру

В комплекте идет длинный 90 см (35-дюймовый) USB-кабель для подключения к компьютеру



Операционные системы

Совместимость с операционными системами Windows® и Mac®



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы подтверждают возможность подключения через USB



Адаптер питания

Обеспечивает до 12,5 Вт общей мощности

Сетевое решение



USB порты



USB порты



Кабель-шлейф

Характеристики

Стандарты

- USB 2.0
- USB 1.1

Разъемы устройства

- 10 х портов USB 2.0 типа A**
- 1 х порт USB 2.0 типа Mini-B (подключение к компьютеру)
- Светодиодный индикатор
- Порт питания

Максимальная скорость передачи данных

- До 480 Мбит/с

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 50 °C (32 – 122 °F)

Влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Питания

- Входное: 100 - 240 В пер. тока, 50 - 60 Гц, 0,5 А
- Выходное: 5 пост, Тока, 2,5 А внешний силовой адаптер
- Энергопотребление: 12,5 Вт (Макс.)

Габариты

- 156 x 74 x 20 mm (6,1 x 2,9 x 0,8 дюйма)

Вес

- 134 г (4,7 унции)

Гарантия

- 2 летняя ограниченная

Сертификация

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TU2-H10
- Руководство по быстрой установке
- Сетевой адаптер (5 В пост, тока, 2,5 А)
- USB-кабель (90 см/35 дюймов)

*Не предусмотрен для подзарядки планшетов iPad® или других нестандартных USB 2.0 подзарядок

** Максимальная выходная мощность для концентратора с питанием по шине до 500 мА. Адаптер питания необходим, если общая потребляемая мощность превышает 500 мА.

