




Lühike paigaldusjuhend 

TU3-S25
1.01

Eesti	
1. Enne alustamist	1
2. Riistvara paigaldamine	2
3. Ligipääs salvestusseadmele TU3-S25	4
Tõrkeotsing	5



Pakendi sisu

- TU3-S25
- Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend
- CD-ROM (kasutusjuhendiga)
- USB 3.0 Tüüp A > Mikro B (0.9m/3ft)
- Kõvaketas Paigaldusalus

Minimaalsed nõuded süsteemile


- USB Port: 3.0, 2.0 või 1.1
- 2.5" SATA I/II sisemine kõvaketas
- CD-ROM kettaseade

Toetatud operatsioonisüsteemi	Keskprotsessor	Mälu
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz või rohkem	1GB RAM või rohkem
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz või rohkem	512MB RAM või rohkem
Windows XP (32/64-bit) / 2000 / ME / 98SE	300MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.6)	Intel Keskprotsessor	1GB RAM või rohkem
Mac OS X (10.5)	867MHz või rohkem	512MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.4)	333MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.1-10.3)	300MHz või rohkem	


Märkus:

1. Komplektis EI OLE kõvaketast
2. Mõned op. süsteemid ei toeta USB 3.0


1. Keerake lahti ja eemaldage kaks katet.




2. Keerake lahti TU3-S25 trükiplaat.




3. Ühendage SATA kõvaketas trükiplaadiga.



4. Kinnitage TU3-S25 trükiplaat.



5. Asetage kaas tagasi ja kinnitage see 4 kruviga.



6. Ühendage USB kaabli mikro B ots TU3-S25'ga



7. Ühendage USB kaabli A pistik oma arvuti vabasse USB porti.



8. Draiverid paigaldatakse automaatselt.



Märkus:


On soovitatav, et alguses formateeriksite oma uhiuue kõvaketta. Et saada rohkem informatsiooni, selleks palun tutvuge Törkeotsingu seksioonis küsimus nr 2-ga.

Paigaldamine on lõppenud.

Märkus: Windows 2000, ME, 98SE ja Mac OS X (10.4-10.5) korral, palun tutvuge CD-ROM'il oleva kasutusjuhendiga (inglise keeles).

Windows 7/Vista/XP

1. Tehke arvutis topeltklõkk "Computer" või "My Computer". Väline kõvaketas peaks ilmuma valikusse - kõvakettad.



Paigaldus on lõppenud

Rohkem informatsiooni TU3-S25 konfigureerimise ja häälestamise kohta leiate Tõrkeotsingu seksioonist, CD-ROMil olevast kasutusjuhendist või TRENDneti kodulehelt <http://www.trendnet.com>. Paigaldus on sellega lõppenud.

Teie salvestusseade on nüüd valmis kasutamiseks.

1. Mu arvuti ei tuvasta TU3-S25. Mida ma peaksin tegema?
 1. Veenduge, et arvutis on täidetud minimaalsed nõuded süsteemile, mis on välja toodud seksioonis 1.
 2. Proovige seade ühendada mõnda teise oma arvuti USB porti.
 2. Kuidas ma saan oma uhiuut kõvaketast formatiseerida?
 1. FWindows 7/Vista korral, tehke parem hiireklõps "Computer" ja valige "Manage" Kui ilmub Computer Management akenm klõppige Disk Management. Tehke hiire parem klõpp kõvaketale ja klõppige New Simple Volume. Järgige New Simple Volume viizardit ja siis klõppige Finish.
 2. Windows XP korral, valige Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Management. Kui ilmub "Initialize and Convert Disk" viizard, klõppige Cancel. Tehke parem hiireklõpp Unknown drive, klõppige Initialize ja siis klõppige OK. Paremlõppige "unallocated region of the hard drive" ja valige New Partition. Järgige "New Partition" viizardi instruksioone ja klõppige Finish. Kõvaketas alustab automaatselt formatiseerimist.
- Märkus:
1. Veenduge, et valitud kõvaketas on ühendatud TU3-S35'ga.
 2. Veenduge, et valitud kõvaketas ei ole teie primaarne (aktiivne) kõvaketas. Teie primaarne (aktiivne) kõvaketas peab olema C: ketas.
3. Mu arvuti ei kuva ühtegi kettaseadet. Mida ma peaksin tegema?
 1. Veenduge, et seade on korralikult paigaldatud. Windows 7/Vista korral, tehke parem klõpp Computer ikoonil, valige Properites ja siis klõppige Kui Teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi TU3-S25 kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust draiveri CD-plaadilt (inglise keeles) või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga. Klõppige Disk Drives ja veenduge, et USB 3.0 MassStorage USB Device on nimekirjas. Windows XP korral, tehke paremlõpp My Computers, siis Properites. Klõppige Hardware ja siis Device Manager. Tehke topeltklõpp Disk Drives ja veenduge, et USB 3.0 Mass Storage USB Device on nimekirjas.
 2. Kui olete paigaldanud uhiuue kõvaketta, formatiseerige ketas. Rohkem informatsiooni saate küsimusest 2.

Kui Teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi TU3-S25 kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust draiveri CD-plaadilt (inglise keeles) või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.

(2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkeidega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemuujalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>