



## La cámara inalámbrica de día y noche de SecurView TV-IP121W [A1.OR]

El servidor de cámara de Internet inalámbrico N con audio (modelo TV-IP121W) transmite videos en tiempo real de alta calidad por Internet. Vea y escuche a las personas que se encuentran en el campo visual de su cámara en plena oscuridad a distancias de hasta 5 metros (16 pies) desde cualquier conexión a Internet.

Controle hasta 16 cámaras con el software complementario para la gestión de cámaras SecurView. Esta sofisticada cámara de Internet le ofrece videos MJPEG en tiempo real con una excelente calidad de imagen a través de una conexión inalámbrica de encriptación segura.

Instale la cámara en cualquier superficie con el kit de montaje suministrado. El software avanzado le ofrece grabación por detección de movimientos, alertas por correo electrónico, grabaciones programadas, opciones de visualización de videos y zoom digital. La excelente calidad de imagen de la cámara, su tamaño compacto, el soporte de audio y la capacidad de visualización nocturna la convierten en la solución ideal para su hogar u oficina.

- ### Características
- Compatible con 802.11g y redes inalámbricas b
  - Compatible con redes inalámbricas 802.11n cuando se ajusta a 802.11n/g/b en modo mixto
  - Admite cifrado para estándares WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK
  - El lente infrarojo permite la visión nocturna para distancias de hasta 5 metros (16 pies)
  - Ángulo de visión de 60 grados, 4.5mm de distancia focal y 2,8 F/No
  - Soporta imagen instantánea a FTP y correo electrónico\*
  - Grabe videos en tiempo real en su PC
  - Soporta red TCP / IP, correo electrónico SMTP y HTTP
  - Grabación de video con MJPEG de alta calidad con hasta 30 fotogramas por segundo en resolución VGA 640x480
  - Grabación con detección de movimiento y programada
  - Control de dos ventanas ajustables con detección de movimiento con la instantánea justo a tiempo y capacidades de notificación por correo electrónico
  - Soporta marca de tiempo de la toma
  - Escuche a la gente en el área de visualización de su cámara a través de su ordenador
  - Instalación Universal Plug and Play rápida
  - Software complementario SecurView™: observe y grabe hasta 16 cámaras SecurView simultáneamente\*
  - Software complementario SecurView™: Compatible con Windows 2000/XP/Vista OS
  - Garantía limitada de 3 años

\* No admite SSL

\*\* El monitoreo de múltiples cámaras puede requerir que la CPU y la tarjeta de gráficos sean de alto rendimiento.

# La cámara inalámbrica de día y noche de SecurView

## TV-IP121W [A1.0R]

### Especificaciones

Cámara	
General	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensor: 1/4" color CMOS sensor</li><li>• Resolución : 640 x 480 píxeles</li><li>• Distancia focal: 4.5mm</li><li>• F/No: F2.8 (Junta de lente)</li><li>• Minimum illumination: 0.5 Lux @ F2.8</li><li>• Ángulo de visión: 60 grados en diagonal</li></ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micrófono omni-direccional integrado</li><li>• Sensibilidad: -48dB +/- 3dB (5 metros máximo)</li><li>• Frecuencia: 50~16000Hz</li><li>• Codec: PCM</li></ul>
Image y Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compresión: MJPEG</li><li>• Resolución : VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) hasta de 30fps</li><li>• Control de exposición/balance de blancos: automático</li><li>• Voltear imágenes: vertical / horizontal</li><li>• Frecuencia de la luz: 50Hz, 60Hz o al aire libre</li></ul>
Hardware	
Red	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX</li></ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encendido, Enlace/Actividad</li></ul>
Botón de reinicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Restablecer la configuración</li></ul>
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 vatios (máx)</li></ul>
Potencia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptador de alimentación externo 2.5A y 5V DC</li></ul>
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pulgadas)</li></ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cámara: 165g (5.8 onzas)</li><li>• Caseta: 135g (4.76 onzas)</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operación: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)</li><li>• Almacenamiento: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)</li></ul>
Certificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>
Navegador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Navegador Internet</li></ul>
Requisito (SecurView™)	
Para ver	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 6.0 o superior</li></ul>
Para ejecutar software	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000, XP, Vista</li></ul>
Software SecurView™	<ul style="list-style-type: none"><li>• Canal: soporta hasta 16 cámaras</li><li>• Grabación/reproducción/Detección de movimiento/audio</li></ul>
Inalámbrico	
Estándares	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.11b/g</li></ul>
Antena	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 2dBi detachable Reverse SMA connector</li></ul>
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK</li></ul>
Settings	
imagen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brillo, contraste, saturación, nitidez, balance de blancos, flip, espejo (horizontal/vertical)</li></ul>
Grabación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de grabación: según eventos (por detección de movimiento y entrada digital de activación), continua y programada</li><li>• Tamaño de almacenamiento: 32 MB (mínimo)</li></ul>
Instantánea	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desencadenar evento: la detección de movimiento</li><li>• Acción: enviar alertas de correo electrónico y / o cargar a FTP</li></ul>
Configuración de puerto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puerto HTTP : 80 (defecto)</li></ul>
Digital Zoom	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3x</li></ul>
DNS Dinámico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sí</li></ul>
Hora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sincroniza con el servidor NTP o un ajuste manual de hora y fecha</li></ul>

# La cámara inalámbrica de día y noche de SecurView TV-IP121W [A1.0R]

## Solución en redes



## Contenido del paquete

- TV-IP121W
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y guía del usuario)
- Cable ethernet Cat. 5 (1.8m / 5.9pies)
- Kit de montaje
- Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 2.5A)

## Productos Relacionados

TV-H110	Servidor de cámara de internet
TV-IP422W	Cámara servidor de Internet para día/noche con movimiento vertical-horizontal y audio de 2 vías
TV-IP312W	Servidor de cámara de Internet inalámbrica con audio de 2 vías para día/noche

## Informacion de la orden

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

1-888-326-6061