



快速安裝手冊

TVP-SP1BK

快速安裝手冊	1
1. 在你開始之前	1
2. 如何安裝	2
常見問題	8

1. 在你開始之前



包裝內含物

- TVP-SP1B 主機
- TEW-104UB USB 卡
- 700 mAh 鋰電池
- 安裝 CD-ROM
- 快速安裝手冊
- 1 公尺的 USB 線 (mini-USB 轉 A-type 接頭)

系統要求

- CD-ROM 槽
- 已安裝 Skype
- 電腦有一個可用的 USB 插槽
- CPU: 400 MHz Processor 以上
- 記憶體: 128 MB 以上
- 硬碟空間: 50MB 以上
- Windows 2000/XP

注意: Skype 一定要在開始安裝程序前就要先安裝好。

注意: 將內附的電池裝入藍芽電話, 連接到 USB 線, 在安裝前就先開始充電(安裝完成後請仍舊持續充電6小時來確認電池有充滿, 以利將來移動使用。)

注意: 先不要插入TBW-104UB USB卡, 直到說明書指示你這麼做。


2. 如何安裝

注意: 將內附的 700 mAh 鋰電池裝入 TVP-SP1B的電池槽。連接USB線充電。(請在第一次使用這支電話前, 讓電池充滿6個小時)。先不要安裝TBW-104UB USB插卡, 直到手冊指示。

1. 放入 Utility & Driver CD片到你的電腦 CD-ROM 槽, 按 **Install Driver / Utility**




2. 按 **Next**




3. 當你到這個畫面, 選擇 **Yes, I do**, 按 **Next**




4. 按 Install



5. 按 Finish




6. 按 Yes 來開始藍芽插卡的安裝




7. 從下拉式選單選擇語言，按 OK




8. 按 Next




9. 選擇 I accept the terms in the license agreement, 按 Next




10. 按 Install




11. 選擇 I accept 然後按 OK




12. 將 TBW-104UB 插入電腦 USB 插孔, 按 **OK**




13. 不要理會所有跳出來的 Windows 畫面, 除非像右邊一樣的畫面, 那就按 **Finish**



14. 按 **Yes** 來重開機




15. 電腦重開機以及 Windows 畫面應該會出現 Setup Utility 跳出, 如果沒有, 按2次 ClearSky Bluetooth VoIP Phone 小圖, 按 **Search**




16. 打開ClearSky 藍芽電話, 按在 LCD 螢幕下面的 **Configuration** 鈕, 從選單上選擇 **Pairing**, 然後按 **Call** 鈕來進入 **BT Pairing Mode**, 按 **OK**




17. 選擇你的藍芽電話 (請確認 MAC 位址來選擇正確的設備 移開電池就可看到 MAC 位址貼紙), 按 **OK**




18. 完成藍芽配對, 按 OK



19. 按 Yes 來打開藍芽電話的 Utility



20. 選擇 Allow this program to use Skype, 按 OK




現在你的安裝完成了

關於更詳細的 TVP-SP1BK 架構和進階的設定, 請參照內附在 CD 上的 User's Guide 或者是 TRENDnet 的網站 www.trendnet.com。

Q1: 我如何打電話給 Skype 名單上的人呢？

A1: 首先，將 ClearSky 電話電源打開，一直等到電話顯示 "ClearSky on"。接著，按下 **Sync Contacts** 鈕來同步 Skype 的通訊錄，然後使用 **Up/Down** 鈕來選擇名單。最後，按下 **Make a call** 鈕來打給對方。結束對話，按下 **End a call** 鈕即可。



Q2: 我無法配對 TVP-SP1B VoIP 藍芽話機和 TBW-104UB USB 插卡。怎麼辦？

A2: TVP-SP1B Utility 必須先安裝而且在你配對前要先跑程式。跑 TVP-SP1B 程式，點選 Start，點選 Programs，點選 Trendnet TVP-SP1B，最後點選 TVP-SP1B。

Q3: Windows無法辨識我的 TBW-104UB USB插卡。怎麼辦？

A3: 請確認你的電腦配備符合我們在 Section 1 所要求的。同時確認在插入 USB 插卡前，你有安裝 Phone Utility (就像 Section 2 所描述的)。如果 Windows 仍然無法辨識你的硬體，試著安裝藍芽 USB 插卡在你電腦的另外 USB 插孔上試試。

Q4: 我無法開機 TVP-SP1B VoIP 藍芽話機。怎麼辦？

A4: 首先，確定鋰電池是很正確的安裝進去，而且已經充電滿6個小時。同時確定手機不是在休眠模式下。開機要按著開機鈕持續至少3分鐘。

如果你還是持續發生問題，或者是有任何關於 TVP-SP1B 和 TBW-104UB 的問題，請參考CD內的 User's Guide 或者和 Trendnet 的技術支援部門聯繫。如果有任何問題，請參照使用者指南光碟或是連絡我們的技術支援。

認證：

本設備測試符合FCC 和CE的所有規範。

操作必需遵循以下二狀況：

- (1) 這個設備可能不會產生有害的干擾。
- (2) 這個設備必須接收任何收到的干擾。包括會產生不適當操作的干擾。



廢電子產品請勿和家用廢棄物一起丟棄。請棄置於設有回收設施的地方。並遵守政府或零售商回收的忠告。



備註：製造商對任何未經授權修改的產品所引起的收音機或電視干擾不會負起責任。未經授權修改產品的使用者將會喪失操作這個設備的權利。



連絡技術支援

美國

電話: (866) 845-3673
傳真: (310)626-6267
網站: www.trendnet.com
電郵: support@trendnet.com
24/7 Tech Support



台灣

電話: 02-27595787
傳真: 02-27276941
電郵: f.liao@trendnet.com

技術支援時間:

時間: 8:30AM - 6:00PM,週一到週五
中原標準時間 (假日除外)

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
USA