



## 100Base-TX para multimodal 100Base-FX Conversor de fibra MT-RJ TFC-110MM

O conversor de fibra TFC-110MM funciona com o sistema de chassi TFC-1600 ou como uma unidade autônoma. Esse é um conversor de fibra tipo MT-RJ multimodal que se estende a distâncias de até 2km (1,2 milhas). Inclui 1 x porta 10/100Base-TX (RJ-45) e 1 x porta de fibra 100Base-FX (tipo MT-RJ).

### CARACTERÍSTICAS

- Compatível com as normas IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
- 1 x porta RJ-45 de Auto-negociação de 10/100Base-TX
- Velocidade de conexão de 10/100 Mbps de auto-negociação e modo half/full-duplex na porta TX
- Porta Auto MDIX para 10/100Base-TX
- 1 x porta de fibra de 100Mbps com conector tipo MT-RJ multimodal
- Indicadores de LED de status para energia, link/atividade, full-duplex e velocidade
- Interruptor DIP para a seleção full e half duplex na porta de fibra
- Pode ser montado na parede
- Chassi de sistema de 19" opcional com fonte de alimentação redundante (TFC-1600), suporta até 16 conversores de mídia série TFC
- Garantia limitada de 3 anos

# 100Base-TX para multimodal 100Base-FX

## Conversor de fibra MT-RJ

### TFC-110MM

## ESPECIFICAÇÕES

Hardware	
Norma	• IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX
Tamanho da estrutura suportada	• Ethernet padrão até 1518 bytes
Mídia de rede	• 100Base-TX : Cat. 5 EIA/TIA-568 100 ohms UPT/STP, até 100m. • 100Base-FX : Cabo de fibra ótica multimodal 50/125 µm ou 62,5/125 µm até 2km.
Protocolo	• CSMA/CD
Portas	• 1 x 10/100Base-TX and 1 x 100Base-FX
Taxa de transferência	• 100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)
LEDs de diagnóstico	• Por unidade : energia ; Por porta : link/atividade, full-duplex/colisão, velocidade (na porta de fibra)
Adaptador de energia	• 7,5 VCC, adaptador de energia externo de 1A
Temperatura	• Operação: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Armazenagem: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Humidity	• Operação: 10% ~ 90% ; Armazenagem: 5% ~ 90% (non-condensing)

## PRODUTOS RELACIONADOS

TFC-1600	16-Slot Chassis System for TFC series Fiber Converter
TFC-110MSC	10/100Base-TX to 100Base-FX Multi-Mode Fiber Converter with SC-Type Connector
TFC-110MST	10/100Base-TX to 100Base-FX Multi-Mode Fiber Converter with ST-Type Connector
TFC-110S15	10/100Base-TX to 100Base-FX Single-Mode Fiber Converter (15Km) with SC-Type Connector
TFC-110S30	10/100Base-TX to 100Base-FX Single-Mode Fiber Converter (30Km) with SC-Type Connector
TFC-110S60	10/100Base-TX to 100Base-FX Single-Mode Fiber Converter (60Km) with SC-Type Connector
TFC-110S60	10/100Base-TX to 100Base-FX Single-Mode Fiber Converter (100Km) with SC-Type Connector

## INFORMACION DE LA ORDEN

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:

**1-888-326-6061**

