



Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX (30KM, 18.6 Miles) TFC-110S30

Il convertitore di media in fibra TRENDnet serie TFC-110 trasforma media 10/100Base-TX UTP/STP in media 100Base-FX e viceversa. La porta 10/100Base-TX rileva automaticamente la velocità di connessione a 10 o 100Mbps, negozia automaticamente la modalità half/full-duplex e seleziona da sé il tipo di media MDI-X / MDI-II. Il collegamento in fibra può essere multi-mode SC, MT-RJ o single-mode SC e ha un selezionatore per la scelta della modalità half o full-duplex. Il convertitore darà al tuo switch/hub la capacità di interfacciarsi con collegamenti in fibra su una distanza massima di 30 km. Con lo chassis optional per il montaggio in rack EIA 19" a 16 slot, i convertitori della serie TFC rappresentano la soluzione perfetta per diverse conversioni della tua rete.

- Caratteristiche**
- Conforme con IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX standards
 - Una porta RJ-45 10/100Base-TX auto-negotiation
 - Velocità di collegamento in auto-negotiation 10/100Mbps e modalità half/full-duplex sulla porta TX
 - Auto MDIX per la porta TX 10/100Base
 - Una porta in fibra 100Mbps con convertitore tipo SC single-mode
 - Lo stato degli indicatori LED per la corrente (Power), Collegamento/Attività (Link/Activity), Full-Duplex, e Velocità
 - Interruttore dip per la selezione della modalità full e half duplex sulla porta in fibra
 - Possibilità di montaggio a parete
 - Chassis optional a 19" con alimentazione ridondante (TFC-1600), supporta fino a 16 convertitori di media serie TFC
 - 3 Anni- Garanzia Limitata

Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX (30KM, 18.6 Miles)

TFC-110S30

SPECIFICHE

Hardware	
Standard	• IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX
Formato di struttura di sostegno	• Ethernet standard fino a 1518-Byte
Supporti di rete	• 100Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, fino a 100 meters • 100Base-FX: Ìm ottico monomodale dei cavi 9/125 o 10/125 della fibra, fino a 100 Km
Protocollo	• CSMA/CD
Ports	• 1 x 10/100Base-TX e 1 x 100Base-FX
Dip Switch	• FX: modalit� duplex (half/full)
Velocit� di trasferimento dati	• 100Mbps (In semiduplex), 200Mbps (Pieno-Duplex)
Spia LED	• A unit�: Alimentazione; A port: collegamento/attivit�, full-duplex/collisione, link/errore, velocit� (su porta in fibra)
Adattatore d'alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 7.5V, 1A
Consumo elettrico	• 1.8 Watts (max)
Dimensioni (L x A x P)	• 120 x 88 x 25mm (4.7 x 3.46 x 0.98 in.)
Peso	• 354g (12.5oz)
Temperatura	• Funzionamento: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Stoccaggio: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Umidit�	• Max. 90% (not condensing)
Certificazione	• CE, FCC

Prodotti correlati

TFC-1600	Sistema chassis convertitore in fibra 16 posti
TFC-110MSC	Convertitore in fibra SC multi-mode 1000Base-T/ 1000Base-FX
TFC-110MM	Convertitore in fibra MT-RJ multi-mode 100Base-TX/ 100Base-FX
TFC-110MST	Convertitore in fibra ST multi-mode 1000Base-T/ 1000Base-FX
TFC-110S15	100Base-TX to 100Base-FX Single Mode SC Fiber Converter (15KM, 9.3Miles)
TFC-110S30	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/ 100Base-FX (30KM, 18.6 Miles)
TFC-110S60	100Base-TX to 100Base-FX Single Mode SC Fiber Converter (60KM, 37.2Miles)
TFC-110S100	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/ 100Base-FX

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

