



Kit de switchs KVM USB de 2 puertos con audio

TK-209K (V3)

- Switch KVM de 2 puertos con VGA y conexiones USB para teclado y ratón.
- Controla dos computadoras con un solo control de consola
- Monitoreo de dispositivos con escaneo automático y respuesta audible
- Resolución de alta calidad de 2048 x 1536
- Compatible con la mayoría de los sistemas operativos y diseños de mouse avanzados
- Escucha música desde una computadora mientras trabajas en otra
- Alimentación por USB: no requiere adaptador de corriente externo
- No requiere instalación por CD
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El kit de switch KVM USB de 2 puertos con audio de TRENDnet, modelo TK-209K, permite controlar PCs multimedia con solo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un conjunto de altavoces. El switch KVM no solo permite compartir el monitor, teclado y ratón, sino también un micrófono y altavoces. Con solo pulsar un botón, este switch KVM elimina la molestia de cambiar cables y alternar entre dos PCs. Con sus funciones de conexión en caliente, escaneo automático y teclas de acceso rápido, el switch KVM TK-209K es una opción ideal para gestionar dos PCs.



VGA

Diseñado para sistemas VGA de resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Control de botón de arranque

Utiliza los botones de arranque del panel frontal para conmutar de una computadora a otra.



Soporte de audio

Cuenta con conexiones de altavoces y micrófono de 3,5 mm para conmutar de una computadora a otra.

CARACTERÍSTICAS



Computadoras

Controla hasta 2 computadoras con un juego de dispositivos de consola.



VGA

Este switch VGA KVM admite resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Teclas de acceso rápido

Este switch VGA KVM cuenta con comandos de teclas de acceso rápido para conmutar de una computadora a otra.



Teclado y Mouse (ratón) USB

Admite dispositivos USB tradicionales para teclado y ratón



Soporte de audio

Este switch VGA KVM cuenta con conexiones para altavoces y micrófono de 3,5 mm para conmutar de una computadora a otra



Cables incluidos

Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM



PUERTOS DE COMPUTADORA

Requiere puertos libres USB y VGA en las computadoras conectadas

SOLUCIÓN DE REDES



ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 2 x USB ports (Keyboard / Mouse)
- 2 x 3.5mm microphone/speaker jacks

Computer Interface (up to 2)

- 1 x USB 2.0 Tipo A
- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 2 x conectores de audio de 3.5mm

Cables (2 sets)

- Length: 1.2m (4 ft.)
- VGA /SVGA (Male) to VGA /SVGA (Male) / USB Type A
- 3.5mm Audio cables

Resolución del monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Alimentación

- Alimentación por USB
- Consumo máximo: 0.7W

Dimensiones

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pulgadas)

Peso

- 1.8kg (4 libras)

Garantía

- 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TK-209K
- Guía de instalación rápida
- 2 x KVM Cables (1.2m/4 ft.)
- 2 x Audio Cables (1.2m/4 ft.)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.