

4-port stapelbaren KVM-Umschaltersatzes mit PS/2-Anschluss und Audiofunktion TK-403KR (B1.2R)



Mit Hilfe des 4-port stapelbaren KVM-Umschaltersatzes mit PS/2-Anschluss und Audiofunktion von TRENDnet können Sie jeweils eine Tastatur (mit PS/2-Kabel), einen Monitor, eine Maus (mit PS/2-Kabel), Mikrofon und Lautsprechern gleichzeitig für bis zu vier Computer/Server verwenden. Im Lieferumfang sind vier 1,8 Meter lange Kabel für den Anschluss der Computer enthalten.

Ein einfacher Tastendruck bringt Sie von einem PC zum anderen! Mit seinem Montagesatz und der flachen Form (eine Einheit hoch) eignet sich der TK-403KR perfekt für den Einbau in ein 19"-Gestell. Zu seinem Funktionsumfang gehören außerdem eine automatische Abfrage, akustische Rückmeldungen sowie Tastenkombinationen.

PRODUKTÜBERSICHT

- 4-port KVM-Umschalter mit VGA- und PS/2-Computer-/Serveranschlüssen -
- Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage und akustischen Rückmeldungen -
- Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten
- Montagesatz für Gestell

EIGENSCHAFTEN

- Steuert bis zu 2 Computer/Server über einen Satz aus Konsolengeräten an
- Anschluss für VGA-Monitor
- Anschlüsse für PS/2-Tastatur und -Maus
- 3,5mm-Anschlüsse für Audiogeräte und Mikrofon
- Vier Sätze 1,8 m langer abtrennbarer KVM-Kabel mit VGA-, PS/2- und Audio-Anschlüssen
- PS/2-Tastatur/Maus-Emulation
- Unterstützt Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Bildpunkten
- Tastenkombination zum Zurücksetzen der Maus bei nicht PnP-fähigen Betriebssystemen
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung von Computern, Signalton bestätigt Umschaltung
- Montagesatz für standardmäßiges 19"-Gestell (1 Einheit)
- Robustes Metallgehäuse
- Plug & Play
- 2 Jahre begrenzte Garantie



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Verbindung	<ul style="list-style-type: none">• Bis zu 4 Computer/Server
Kabel	<ul style="list-style-type: none">• 4 Sätze 1,8 m langer PS/2-Audio-Kombinations-KVM-Kabel
Kabelschnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• Zu KVM<ul style="list-style-type: none">• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus• 1 x 15-polige VGA HDB• Zum Computer<ul style="list-style-type: none">• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus• 1 x 15-polige VGA HDB• 1 x 3,5 mm Lautsprecherbuchse• 1 x 3,5 mm Mikrofonbuchse
PC-Ports (Buchsen)	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur• 4 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus• 4 x 15-polige VGA HDB
Anschlüsse für Konsolen-Ports (Buchsen)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus• 1 x 15-polige VGA HDB• 1 x 3,5 mm Lautsprecherbuchse• 1 x 3,5 mm Mikrofonbuchse
Anwahl der PC	<ul style="list-style-type: none">• Eingebaute KVM Buttons oder Hot Key Kommandos ihrer Tastatur
Autoscan-Intervall	<ul style="list-style-type: none">• 5~100 Sekunden (Rückstellung 5 Sekunden)
Tastatur-/Maus-Emulation	<ul style="list-style-type: none">• PS/2
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">• Bus-Powered• Eingang: 100~240 V AC• Ausgang: 9 V DC, 500 mA optionales externes Netzteil
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• 255 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 Zoll)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 0,93 kg (2,04 pfund)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)• Lagerung: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Max 90% (nicht-kondensierend)
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

4-port stapelbaren KVM-Umschaltersatzes mit PS/2-Anschluss und Audiofunktion

TK-403KR (B1.2R)



ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

4-Port stapelbaren KVM-Switchsatz mit PS/2-Anschluss und Audiofunktion TK-403KR



PACKUNGSGEHALT

TK-403KR

Anleitung zur Schnellinstallation

4 PS/2-Audio-Kombinations-KVM-Kabel (1,8 m/6 Fuss)

Montagesatz für Gestell

VERWANDTE PRODUKTE

TK-208K	2-port PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion
TK-408K	4-port PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion
TK-423K	4-port USB/PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

