

## Kit para un switch KVM de montaje en rack de 4 puertos PS/2 con audio TK-403KR (B1.2R)



El Kit para un switch KVM de montaje en rack de 4 puertos PS/2 con audio de TRENDnet le permite gestionar hasta cuatro PC/servidores con solo un teclado (con cable PS/2), monitor, ratón (con cable PS/2), micrófono y altavoces. Este kit viene con cuatro juegos de cables de 1.8 metros (6 pies) necesarios para conectar los PC.

Intercale entre múltiples PC con simplemente presionar un botón. Con su estructura para montaje en rack y altura de una unidad estilizada 1U, es perfecto para su montaje en un rack de servidores de 19". El TK-403KR cuenta también con características autoescaneo, retroalimentación de audio y funciones Hot Key para ejecución inmediata.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Conmutador KVM de 4 puertos con conexión VGA y PS/2 a PC/servidores
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) y avisos audibles
- Resolución de 2048 x 1536 de alta calidad, para una imagen diáfana
- Se incluyen todos los cables necesarios
- Kit de montaje en bastidor

## CARACTERÍSTICAS

- Controla hasta cuatro PC/servidores con un dispositivo de consola
- Puerto de monitor VGA
- Puertos PS/2 para teclado y ratón
- Puertos de audio y micrófono de 3.5 mm
- Cuatro juegos de cables KVM extraíbles de 1.8 m (6 pies) con conectores VGA, PS/2 y de audio
- Emulación de teclado/ratón
- Soporta resolución de hasta 2048 x 1536 pixeles
- Ratón compatible admite restablecimiento de tecla de acceso rápido (Hotkey) para sistemas operativos no PNP
- Modo de auto-escaneo para el monitoreo de PC y sonido de pitido para la confirmación de conmutación
- Kit de montaje en rack estándar de 19" (1U)
- Revestimiento de metal resistente
- Plug & Play
- 2 años de garantía



## ESPECIFICACIONES

### HARDWARE

<b>Conexiones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta 4 PC/servidores</li></ul>
<b>Cable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 juegos de cables combinados KVM PS/2 audio de 1.8 m (6 pies)</li></ul>
<b>Interfaz de cable (Todo Masculino)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x HDB VGA de 15 pins</li></ul></li><li>• Para Computer<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x HDB VGA de 15 pins</li><li>• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li></ul></li></ul>
<b>Puertos de PC (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 4 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 4 x HDB VGA de 15 pins</li></ul>
<b>Puertos de consola (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x HDB VGA de 15 pins</li><li>• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li></ul>
<b>Selección de PC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado</li></ul>
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5~100 segundos (defecto: 5 segundos)</li></ul>
<b>Keyboard / Mouse Emulation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PS/2</li></ul>
<b>Alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación del bus</li><li>• Entrada: 100~240 V AC</li><li>• Salida: 9 V DC, 500 mA adaptador de alimentación externo opcional</li></ul>
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 255 x 120 x 45mm (10 x 4.7 x 1.8pulgadas)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.93 kg (2.04 libras)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)</li><li>• Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)</li></ul>
<b>Humedad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máx 90% (sin-condensación)</li></ul>
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

# Kit para un switch KVM de montaje en rack de 4 puertos PS/2 con audio

TK-403KR (B1.2R)



## SOLUCIÓN EN REDES

### Kit de KVM switch de montaje en rack de 4 puertos PS/2 con audio TK-403KR



## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-403KR

Guía de instalación rápida

4 cables combinados KVM PS/2 audio (1.8 m / 6 pies)

Kit de montaje en bastidor

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-208K	Kit para KVM switch PS/2 de 2 puertos con audio
TK-408K	Kit para KVM switch PS/2 de 4 puertos con audio
TK-423K	Kit para KVM switch USB/PS/2 de 4 puertos con audio

## INFORMACION DE LA ORDEN

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

