



## Kit d'extension KVM VGA USB

TK-EX4 (v2.0R)

- Extension des commandes KVM pour des distances jusqu'à 100m (328 pieds)
- Prend en charge les résolutions 1920 x 1200
- Connectez un switch KVM TRENDnet pour gérer plusieurs serveurs
- Pratiques contrôles de gestion OSD
- Commandes via touches de raccourcis


Le kit d'extension KVM VGA USB de TRENDnet, modèle TK-EX4 étend les commandes du clavier, de l'écran et de la souris sur des distances de 100m (328 pieds). Accédez à distance à votre serveur dans la salle de réseau en étendant les commandes KVM jusque votre bureau. Connectez le prolongateur KVM à un switch KVM TRENDnet afin de contrôler facilement plusieurs serveurs éloignés.

Aucune installation de logiciel n'est requise. Branchez simplement les dispositifs au prolongateur KVM à l'aide des câbles fournis pour un contrôle KVM complet. Saisissez les commandes de raccourci sur le prolongateur KVM pour contrôler les postes de travail locaux et distants. Le boîtier distant (récepteur) prend en charge les claviers et souris PS/2 et les moniteurs disposant d'un port VGA. Le boîtier local (émetteur) prend en charge les connexions claviers et souris USB et VGA.



## OSD

Gérez l'accès au switch KVM grâce à l'affichage pratique à l'écran



## Extension KVM


Étendez les commandes clavier, vidéo et souris sur des distances allant jusqu'à 100m (328 pieds).



## Pas d'installation de CD

Il suffit de connecter l'émetteur et le récepteur ensemble par un câblage cat5e ou supérieur pour une gestion complète du KVM.

## SOLUTION RÉSEAUX



## CARACTÉRISTIQUES



### Pas d'installation de CD

Connectez simplement l'émetteur et le récepteur pour une gestion complète du KVM



### Compact

La conception compacte de l'extension KVM réduit l'encombrement sur le bureau



### OSD

Gérez l'accès au switch KVM grâce à l'affichage pratique à l'écran



### Délai OSD

Pour votre facilité, définissez la durée après laquelle l'affichage à l'écran disparaît automatiquement



### Touches de raccourcis

Accédez au serveur distant ou à l'OSD via des raccourcis clavier



### Accès

Créez un accès OSD protégé par mot de passe



### Déconnexion automatique

Pour plus de sécurité, créez une limite de durée de déconnexion OSD automatique



### Substitution de la console

La substitution de la console (Console override) bloque la fonctionnalité KVM de l'autre terminal lorsqu'elle est utilisée



### Accès à plusieurs serveurs

Connectez l'extension KVM à un switch KVM pour un accès à plusieurs serveurs



### Emulation EDID

Adoptez les paramètres de résolution de l'écran à partir du moniteur local ou distant



### Affichage uniquement

Le prolongateur KVM permet une surveillance à distance, sans contrôle, en mode View Only (affichage uniquement)

## SPÉCIFICATIONS

### Interface de la console d'émission

- Clavier: USB de type A
- Souris: USB de type A
- Moniteurs : VGA
- Port de mise à niveau du Firmware: USB de type B
- Extension: Port Ethernet
- Voyants LED

### Interface de la console de réception

- Clavier: USB de type A
- Souris: USB de type A
- Moniteurs : VGA
- 0
- Extension: Port Ethernet
- Voyants LED

### Connexions à l'ordinateur

- Emetteur: VGA et USB avec PS/2
- Récepteur: VGA et USB avec PS/2

### Résolution de l'écran

- Jusqu'à 1920 x 1200

### Notification du switch

- Son

### Commandes du switch

- Emetteur: Blocage de l'accès, accès en visualisation uniquement et contrôle total
- Récepteur: Visualisation locale ou distante
- OSD Protection par mot de passe, déconnexion automatique de l'OSD, quatre options de raccourcis clavier, déconnexion de l'OSD, fonction de temporisation de la console et émulation de l'EDID

### Température de fonctionnement

- 0°– 40° C (32° – 104° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

### Alimentation

- Entrée: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0,2A
- Sortie: 5V DC, 2A
- Consommation max.:
- Emetteur: 2,7W
- Récepteur: 4,7W

### Dimensions

- Emetteur/récepteur: 130 x 65 x 25mm (5,1 x 2,6 x 1,0 pouces)

### Poids

- Emetteur: 285g (10,1 onces)
- Récepteur: 290g (10,2 onces)

### Certifications

- CE
- FCC

### Garantie

- 2 ans

### Contenu de l'emballage

- Emetteur
- Récepteur
- Guide d'installation rapide
- 2 jeux de câbles VGA 3-en-1 de 1,2m (4 pieds)
- 1 jeu de câbles USB de type A vers B de 1,2m (4 pieds)
- 2 adaptateurs secteur (5V DC, 2A)
- 2 adaptateurs USB vers PS2

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.