



100Base-FX SC-Multimodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen

TEG-S3M8FX

Eigenschaften

- Kompatibel mit IEEE 802.3u 100Base-FX
- 8 x 100Base-FX Multimodus-SC-Glasfaseranschlüsse (TEG-S3M8FX)
- 8 x 100Base-FX Einzelmodus-SC-Glasfaseranschlüsse (TEG-S3M8S15)
- Optionale Module für TEG-S3000i (Layer 2 Managed Switch)
- 5 Jahre Garantie

100Base-FX SC-Multimodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen

TEG-S3M8FX

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 100Base-FX• IEEE-802.3x-Datenflusskontrolle
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• 8 x 100FX SC-Ports (Multimodus oder Einzelmodus)
Netzwerkkabel	<ul style="list-style-type: none">• 50/125 um oder 62,5/125 um für Multimodus-Glasfaserkabel, bis zu 2 km• 8/125 um oder 9/125 um für Einzelmodus-Glasfaserkabel, bis zu 15 km
Schalt-Architektur	<ul style="list-style-type: none">• Store-and-Forward-Switching
LEDs	<ul style="list-style-type: none">• Link und Aktivität
Anschluss	<ul style="list-style-type: none">• SC
Protokoll	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Wellenlänge	<ul style="list-style-type: none">• 1310nm
Reichweite	<ul style="list-style-type: none">• Einzelmodus: 30 km• Multimodus: 2 km
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• 126 x 46 x 35 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 88 g
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 0 °C bis 45 °C• Lagerung: -10 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



Packungsinhalt

- TEG-S3M8FX

Verwandte Produkte

TEG-S3000i	Layer 2 Managed Switch mit 4 Gigabit-Steckplätzen
TEG-S3M8FX	100Base-FX SC-Multimodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen
TEG-S3M8S15	100Base-FX SC-Einzelmodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen
TEG-S3M2MG	Gigabit-Kupfer/Glasfaser-Combo
TEG-S3M11CF	Gigabit Copper and Fiber Combo
TEG-S3M2CG	2 Gigabit-Kupfer-Ports

Bestellungs Informationen

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-310-891-1100

Fax: 1-310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061