





Convertisseur USB vers parallèle 1284 TU-P1284 (v2.0R)

Ce Convertisseur USB vers Parallèle 1284 vous permet de connecter une imprimante au port USB de votre PC de bureau ou de votre portable.

APERÇU DU PRODUIT

- · Connectez des imprimantes port parallèle à un port USB
- Installation simple Universal Plug and Play (UPnP)
- Supporte plusieurs systèmes d'exploitation

CARACTÉRISTIQUES

- Connecter une imprimante parallèle à un port USB avec Câble convertisseur de 2 m (6.6 pieds)
- IEEE 1284 (Bi-Directional Parallel Interface)
- Fournit suspendre / modes normaux de gestion d'énergie
- Profitez de taux de transfert de données jusqu'à 12 Mbps
- Compatible avec Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac 10.6 ~ 10.9
- Elimine les commutateurs parallèles manuel ou automatique
- Supporte plug-and-play et Easy Installation
- · Garantie limitée de 2 ans


Convertisseur USB vers parallèle 1284 TU-P1284 (v2.OR)



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL	
Interface	Interface USB 1.1 de type A IEEE 1284 Centronics 36 mâle
SE supportés	Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP Mac 10.6 ~ 10.9
Longueur de câble	• 2 m (6.6 pieds)
Format de câble	• 28 / 24 AWG
Débit données	• 12 Mbps
Consommation	• 500 mA (max)
Poids	• 105 g (3.7 oz)
Température	 Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Entreposage: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
Humidité	Max 85% (sans condensation)
Certificats	• CE, FCC

SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU-P1284

Guide d'installation rapide

PRODUITS EN RELATION

TU2-EX5	Câble de rallonge USB 2.0 de 5 mètres
TU2-IDSA	Convertisseur USB vers IDE / SATA
TU-S9	Convertisseur USB vers série

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

