



Conversor USB para Serial TU-S9 (v2.0R)

Este Conversor USB para Serial permite a você conectar um dispositivo RS-232 como um modem a uma porta USB no seu PC Desktop ou Laptop.

CARACTERÍSTICAS

- Aderente às Especificações USB 1.1
- Suporta Interface Serial RS-232
- Suporta Taxa de Transferência de Dados de até 600 Kbps
- Detecta Condição USB Suspend
- Compatível com Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP e Mac OS 10.4~10.11
- Instala como uma porta COM Windows padrão, sinais de controle de modem RS-232 plenos, sinais de dados RS-232; TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
- Suporta alimentação pelo barramento (Bus-Power), não necessita de Adaptador Externo
- Fácil Instalação e Suporte Plug & Play
- Garantia limitada 2 anos

ESPECIFICAÇÕES

EQUIPAMENTO

Interface	<ul style="list-style-type: none">• USB 1.1 Tipo A• RS-232 (9-pinos) Macho
Sistemas Operacionais	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP• Mac OS® 10.4-10.11
Comprimento do Cabo	<ul style="list-style-type: none">• 60 cm (24 inches)
Bitola do Cabo	<ul style="list-style-type: none">• 28/24 AWG
Taxa de Transferência de Dados	<ul style="list-style-type: none">• 600kbps
Consumo	<ul style="list-style-type: none">• 500mA (máx)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 40g. (1.4 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operação: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)• Armazenagem: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)
Umidade	<ul style="list-style-type: none">• Max. 85% (Sem Condensação)
Certificados	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

PROJETO DE REDE



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TU-S9

Guia de Instalação Rápida Multi-Línguas

CD-ROM de Utilitários e Driver

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com